

1. 110cmスタンドの組立

①110cmスタンドは本体部と台座部に分かれて納品されます。



②本体部を逆さにして開封し、台座取付用のネジ（3か所）を外し、本体部を箱から取り出します。

ネジを外す際のドライバーはNo.3（3番）規格を推奨いたします。

取り出した際に青色LEDのある正面がどちらの方向かわかるようにしてください。



③台座部を箱から出します。
※台座表側には本体部を差し込む三角形のくぼみがあります



台座表側



台座裏側



台座横面（ネジあり）



台座横面（ネジなし）

④台座部裏側を上にして、②でネジを外した本体部に台座表側の三角形のくぼみに合わせながら、被せます。

※この時、本体の青色LED側と台座のネジなし側が同じ方向になるように合わせます。

台座、本体の向きを合わせ台座をネジでしっかり固定したら、組立完成です。



2. ブラケットの取付け

① ブラケットの箱を開封、部品を確認します。



② 本体ケーブルを角度調整部に通して、本体に+ねじで止めます（4か所）。



③ ポールから留め具を外して、本体ケーブルを通します。



④ 角度調整部の左側にリングを取付けポールを六角ねじ（左右）で止めます。



※ポール先端のギザギザ部が（デバイス裏面から見て）左側になります。

※角度調整は六角ねじを緩めて調整出来るようになります。



⑤ スタンド上部のねじ（4か所）を外して、カバーを取ります。



デバイスと110cmスタンドの組み立てについて

- ⑥ポールから留め具を外して、
スタンド上部カバーとポール部分を取付けます。



- ⑦電源、LANケーブルを本体ケーブルと接続します。
※ブザーを使用する場合はブザーと本体を接続します。



- ⑧カバーをスタンド本体に戻して、
ネジ止め（4か所）します。

※この時、本体の青色LED側と上部カバーのネジなし側
が同じ方向になるように合わせます。



- ⑨スタンド本体下部部のコネクタに
電源、LANケーブルを接続します。

